Agregat prądotwórczy FOGO F 3001

Link do produktu

Symbol FG-F3001 - Data wydruku: 06-11-2026



Opis produktu

Jednofazowy, przenośny agregat prądotwórczy. Lekka i prosta konstrukcja do zasilania odbiorników jednofazowych. Agregaty stosowane w rzemiośle, budownictwie, na działkach i ogrodach do prac z elektronarzędziami, pompami, grzejnikami, oświetleniem etc.

Wyposażenie standardowe:

- Czujnik poziomu oleju
- 2 gniazda 230 V 16A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe

Wymiary: 580x395x405 mm

Dane techniczne

Moc maksymalna [kVA]: 3 kVA
Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz
Masa: 37 kg
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Model silnika: Rato R210
Moc silnika - KM: 5,5 KM
Moc silnika - kW: 3,3 kW
Rozruch: Ręczny
Rodzaj paliwa: Benzyna
Ciśnienie akustyczne: 96 db(A)

Rodzaj prądnicy: Synchroniczna - +5%/- 10%
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 2,7 kW
Prąd znamionowy ~1: 11,7 A
Pojemność zbiornika paliwa: 3,6 L
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 1,4 l/h
Stopień ochrony: IP 23
Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria