

# Agregat prądotwórczy FOGO FH 3001

[Link do produktu](#)

Symbol FG-FH3001 - Data wydruku: 23-06-2026



## Opis produktu

Jednofazowy, przenośny agregat prądotwórczy. Lekka i prosta konstrukcja do zasilania odbiorników jednofazowych. Agregaty stosowane w rzemiośle, budownictwie, na działkach i ogrodach do prac z elektronarzędziami, pompami, grzejnikami, oświetleniem etc.

## Wyposażenie standardowe:

- Czujnik poziomu oleju
- 2 gniazda 230 V 16A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe

Wymiary: 580x395x405 mm

## Dane techniczne

Masa: 37 kg

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz

Moc maksymalna [kVA]: 3 kVA

Model silnika: Honda GX200,

Moc silnika - KM: 6,0 KM

Moc silnika - kW: 3,9 kW

Rozruch: Ręczny

Rodzaj paliwa: Benzyna

---

Ciśnienie akustyczne: 96 db(A)

Rodzaj prądnicy: Synchroniczna - +5%/- 10%

Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 2,7 kW

Prąd znamionowy ~1: 11,7 A

Pojemność zbiornika paliwa: 3,1 L

Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 1,4 l/h

Stopień ochrony: IP 23

Gwarancja: 36 miesięcy

## **Galeria**