

## Agregat prądowórczy FOGO FH 3001 R

[Link do produktu](#)

Symbol FG-FH3001R - Data wydruku: 09-05-2026



### Opis produktu

Jednofazowy, przenośny agregat prądowórczy. Lekka i prosta konstrukcja do zasilania odbiorników jednofazowych. Agregaty stosowane w rzemiośle, budownictwie, na działkach i ogrodach do prac z elektronarzędziami, pompami, grzejnikami, oświetleniem etc.

### Wyposażenie standardowe:

- Czujnik poziomu oleju
- 2 gniazda 230 V 16A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- AVR

Wymiary: 580x395x405 mm

### Dane techniczne

Masa: 38 kg

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz

Moc maksymalna [kW~1]: 2,7 kW

Model silnika: Honda GX200,

Moc silnika - KM: 6,0 KM

Moc silnika - kW: 3,9 kW



Rozruch: Ręczny  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Ciśnienie akustyczne: 96 db(A)  
Rodzaj prądnicy: Synchroniczna - AVR +/-1%  
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 2,5 kW  
Prąd znamionowy ~1: 10,9 A  
Pojemność zbiornika paliwa: 3,1 L  
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 1,4 l/h  
Stopień ochrony: IP 23  
Gwarancja: 36 miesięcy

## **Galeria**