

Agregat prądotwórczy FV 10001 TE FOGO

[Link do produktu](#)

Symbol FG-FV10001TE - Data wydruku: 27-01-2026



Opis produktu

Jednofazowy, przenośny agregat prądotwórczy. Wyposażony w silnik B&S Vanguard o mocy 18KM z rozruchem elektrycznym i dużym zbiornikiem paliwa o pojemności 45 litrów.

Aggregat prądotwórczy przeznaczony do zasilania urządzeń nie wymagających ustabilizowanych parametrów prądu, dzięki temu prądnica doskonale znosi większe chwilowe przeciążenia. Ten typ agregatów doskonale sprawdza się do zasilania dużych silników elektrycznych oraz innych urządzeń, które nie wymagają bardzo stabilnych parametrów prądu, a oczekują chwilowej większej mocy w ramach prądu rozruchowego.

Wyposażenie standardowe:

- Czujnik poziomu oleju
- 1 gniazdo 230 V 16A
- 1 gniazdo 230 V 63A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Tłumik z przyłączem węża do spalin
- Rozrusznik elektryczny z akumulatorem
- Licznik motogodzin

Wymiary: 790x580x765 mm

Dane techniczne

Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz

Moc maksymalna [kVA]: 9,5 kVA

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

Model silnika: B&S Vanguard 18HPE

Moc silnika - KM: 18,0 KM

Moc silnika - kW: 12 kW

Rozruch: Ręczny i elektryczny

Rodzaj paliwa: Benzyna

Ciśnienie akustyczne: 96 db(A)

Rodzaj prądnicy: Synchroniczna - +5%/- 10%

Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 8,6 kW

Prąd znamionowy ~1: 37,4 A

Pojemność zbiornika paliwa [L]: 45

Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 4,5 l/h

Stopień ochrony: IP 23

Gwarancja: 36 miesięcy

Galeria

