

# Agregat prądotwórczy FOGO FV 17001 CRA

[Link do produktu](#)

Symbol FG-FV17001CRA - Data wydruku: 28-05-2026



## Opis produktu

Jednofazowy, przenośny agregat prądotwórczy. Wyposażony w silnik B&S Vanguard z rozruchem elektrycznym i dużym zbiornikiem paliwa.

Agregaty prądotwórcze przeznaczone do zasilania urządzeń wymagających ustabilizowanych parametrów prądu. Znajdują zastosowanie przy zasilaniu zgrzewarek, spawarek, sprzętu RTV, komputerów, UPSów, itd.

### Wyposażenie standardowe:

- Czujnik poziomu oleju
- 1 gniazdo 230 V 16A
- 1 gniazdo 230 V 32A
- 1 gniazdo 230 V 63A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Tłumik z przyłączem węża do spalin
- Rozrusznik elektryczny z akumulatorem
- Licznik motogodzin
- AVR
- Przyłącze do automatyki z układem SZR

Wymiary: 1200x730x930 mm

---

## **Dane techniczne**

Masa: 290 kg

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz

Moc maksymalna [kW~1]: 16,5 kW

Model silnika: B&S Vanguard 31HPE

Moc silnika - KM: 31,0 KM

Moc silnika - kW: 23 kW

Rozruch: Elektryczny

Rodzaj paliwa: Benzyna

Ciśnienie akustyczne: 96 db(A)

Rodzaj prądnicy: Synchroniczna - AVR +/-2%

Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 14,9 kW

Prąd znamionowy ~1: 64,8 A

Pojemność zbiornika paliwa: 60 L

Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 6,5 l/h

Stopień ochrony: IP 23

Gwarancja: 36 miesięcy

## **Galeria**