

Agregat prądotwórczy inwerterowy FOGO F8001 iSA

[Link do produktu](#)

Symbol FG-F8001iSA - Data wydruku: 26-03-2026



Opis produktu

Przenośny, jednofazowy agregat prądotwórczy wyposażony w prądnicę inwerterową. F 8001iSA posiada moc maksymalną 7.5 kW. Wyciszona jednostka która doskonale sprawdzi się w terenie ponieważ obudowa walizkowa w istotny sposób ułatwia jego przemieszczanie. Zastosowanie prądnicy inwerterowej zapewnia stabilność napięcia na poziomie 1% co powoduje że agregat może zasilać urządzenia elektroniczne. Ekonomiczny tryb pracy automatycznie obniża zużycie paliw w zależności od obciążenia.

Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo 230 V 32 A
- 2x gniazda 230 V 16 A
- Gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12 V 8,3 A
- Gniazdo USB
- Sygnalizacja przeciążenia i lampka niskiego poziomu oleju
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Przyłącze do automatyki z układem SZR
- Zestaw transportowy
- Akumulator rozruchowy

Wymiary: 870x725x685 mm

Dane techniczne

Masa: 105 kg
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz
Moc maksymalna [kW~1]: 7,5 kW
Model silnika: Rato R420
Rozruch: Ręczny i elektryczny
Rodzaj paliwa: Benzyna
Ciśnienie akustyczne: 95 db(A)
Rodzaj prądnicy: Inwerter - +/-1%
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 6,8 kW
Prąd znamionowy ~1: 29,6 A
Pojemność zbiornika paliwa: 20,3 L
Stopień ochrony: IP 23
Zużycie paliwa przy 100% obciążenia [l/h]: 3,8
Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria