

## Agregat prądowórczy FOGO F 5001 R

[Link do produktu](#)

Symbol FG-36102 - Data wydruku: 11-06-2026



### Opis produktu

Przenośny, jednofazowy agregat prądowórczy o mocy maksymalnej 4 kW - mocy znamionowej 3,6 kW. Wyposażony w silnik spalinowy, czterosuwowy Rato R300, masa urządzenia nie przekracza 53 kg.

Agregaty stosowany w rzemiośle, budownictwie, na działkach i ogrodach do prac z elektronarzędziami, pompami, grzejnikami, oświetleniem etc.

Wyposażenie standardowe:

- Dwa gniazda 230V-16A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Niski poziom zakłóceń THD  $\leq 6\%$
- AVR

Wymiary: 650x520x490 mm

### Dane techniczne

Masa: 53 kg

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

---

Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz  
Moc maksymalna [kW~1]: 4 kW  
Model silnika: Rato R300  
Rozruch: Ręczny  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Ciśnienie akustyczne: 97 db(A)  
Rodzaj prądnicy: Synchroniczna - AVR Digital +/-2%  
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 3,6 kW  
Prąd znamionowy ~1: 15,7 A  
Pojemność zbiornika paliwa: 5,4 L  
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 2,2 l/h  
Stopień ochrony: IP 23  
Gwarancja: 12 miesięcy

## Galeria

