

Agregat prądowórczy FOGO FH 5001 R

[Link do produktu](#)

Symbol FG-28654 - Data wydruku: 11-06-2026



Opis produktu

Przenośny, jednofazowy agregat prądowórczy o mocy maksymalnej 4,2 kW - mocy znamionowej 3,8 kW. Wyposażony w silnik spalinowy, czterosuwowy Honda, masa urządzenia nie przekracza 53 kg.

Agregaty stosowany w rzemiośle, budownictwie, na działkach i ogrodach do prac z elektronarzędziami, pompami, grzejnikami, oświetleniem etc.

Wyposażenie standardowe:

- Dwa gniazda 230V-16A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Prąd startowy prądnicy 250 %
- Niski poziom zakłóceń THD ≤ 6 %
- AVR

Wymiary: 650x520x490 mm

Dane techniczne

Masa: 53 kg

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz

Moc maksymalna [kW~1]: 4,2 kW
Model silnika: Honda GX270,
Rozruch: Ręczny
Rodzaj paliwa: Benzyna
Ciśnienie akustyczne: 96 db(A)
Rodzaj prądnicy: Synchroniczna - AVR +/-2%
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 3,8 kW
Prąd znamionowy ~1: 16,5 A
Pojemność zbiornika paliwa: 5,3 L
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 2,2 l/h
Stopień ochrony: IP 23
Gwarancja: 36 miesięcy

Galeria

