

# Agregat prądowórczy FOGO F 7001

[Link do produktu](#)

Symbol FG-36103 - Data wydruku: 23-06-2026



## Opis produktu

Przenośny, jednofazowy agregat prądowórczy o mocy maksymalnej 6,2 kW. Wyposażony w silnik spalinowy, czterosuwowy Rato R420, masa urządzenia nie przekracza 69 kg.

Agregaty stosowany w rzemiośle, budownictwie, na działkach i ogrodach do prac z elektronarzędziami, pompami, grzejnikami, oświetleniem etc.

## Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo 230V-16A
- Gniazdo 230V-32A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Niski poziom zakłóceń THD  $\leq 6 \%$

Wymiary: 790x580x505 mm

## Dane techniczne

Masa: 69 kg

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz

Moc maksymalna [kW~1]: 6,2 kW

Model silnika: Rato R420

Rozruch: Ręczny

---

Rodzaj paliwa: Benzyna  
Ciśnienie akustyczne: 99 db(A)  
Rodzaj prądnicy: Synchroniczna - +5%/- 10%  
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 5,6 kW  
Prąd znamionowy ~1: 24,3 A  
Pojemność zbiornika paliwa: 6,5 L  
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 2,9 l/h  
Stopień ochrony: IP 23  
Gwarancja: 12 miesięcy

## Galeria

