

Agregat prądowórczy FOGO F 7001 TRA

[Link do produktu](#)

Symbol FG-36110 - Data wydruku: 23-06-2026



Opis produktu

Przenośny, jednofazowy agregat prądowórczy o mocy maksymalnej 6,2 kW. Wyposażony w silnik spalinowy, czterosuwowy Rato R420.

Agregaty stosowany w rzemiośle, budownictwie, na działkach i ogrodach do prac z elektronarzędziami, pompami, grzejnikami, oświetleniem etc.

Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo 230V-16A
- Gniazdo 230V-32A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 6\%$
- Tłumik z przyłączem węża do spalin
- AVR
- Akumulator

- Przyłącze do automatyki z układem SZR

Wymiary: 790x580x650 mm

Dane techniczne

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz

Moc maksymalna [kW~1]: 6,2 kW

Model silnika: Rato R420

Rozruch: Ręczny i elektryczny

Rodzaj paliwa: Benzyna

Ciśnienie akustyczne: 99 db(A)

Rodzaj prądnicy: Synchroniczna - AVR +/-2%

Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 5,6 kW

Prąd znamionowy ~1: 24,3 A

Pojemność zbiornika paliwa: 45 L

Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 2,9 l/h

Stopień ochrony: IP 23

Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria

