

## Agregat prądowórczy FOGO FH 7001 R

[Link do produktu](#)

Symbol FG-36755 - Data wydruku: 23-06-2026



### Opis produktu

Przenośny, jednofazowy agregat prądowórczy o mocy maksymalnej 6,2 kW. Wyposażony w silnik spalinowy, czterosuwowy Honda GX 390.

Agregaty stosowany w rzemiośle, budownictwie, na działkach i ogrodach do prac z elektronarzędziami, pompami, grzejnikami, oświetleniem etc.

### Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo 230V-16A
- Gniazdo 230V-32A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Niski poziom zakłóceń THD  $\leq 6\%$
- AVR

Wymiary: 790x580x505 mm

### Dane techniczne

Masa: 69 kg

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz

Moc maksymalna [kW~1]: 6,2 kW

Model silnika: Honda GX390,

---

Rozruch: Ręczny  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Ciśnienie akustyczne: 97 db(A)  
Rodzaj prądnicy: Synchroniczna - AVR Digital +/-2%  
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 5,6 kW  
Prąd znamionowy ~1: 24,3 A  
Pojemność zbiornika paliwa: 6,1 L  
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 2,7 l/h  
Stopień ochrony: IP 23  
Gwarancja: 36 miesięcy

## Galeria

