Agregat prądotwórczy FOGO FH 7001 R

Link do produktu

Symbol FG-36755 - Data wydruku: 07-11-2026



Opis produktu

Przenośny, jednofazowy agregat prądotwórczy o mocy maksymalnej 6,2 kW. Wyposażony w silnik spalinowy, czterosuwowy Honda GX 390.

Agregaty stosowany w rzemiośle, budownictwie, na działkach i ogrodach do prac z elektronarzędziami, pompami, grzejnikami, oświetleniem etc.

Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo 230V-16A
- Gniazdo 230V-32A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Niski poziom zakłóceń THD ≤ 6 %
- AVR

Wymiary: 790x580x505 mm

Dane techniczne

Moc maksymalna [kW~1]: 6,2 kW
Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz
Masa: 69 kg
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Model silnika: Honda GX390,

Rozruch: Ręczny
Rodzaj paliwa: Benzyna
Ciśnienie akustyczne: 97 db(A)
Rodzaj prądnicy: Synchroniczna - AVR Digital +/-2%
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 5,6 kW
Prąd znamionowy ~1: 24,3 A
Pojemność zbiornika paliwa: 6,1 L
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 2,7 l/h
Stopień ochrony: IP 23
Gwarancja: 36 miesięcy

Galeria



