

Agregat prądowórczy FOGO FH 7001 T

[Link do produktu](#)

Symbol FG-36851 - Data wydruku: 09-05-2026



Opis produktu

Przenośny, jednofazowy agregat prądowórczy o mocy maksymalnej 6,2 kW. Wyposażony w silnik spalinowy, czterosuwowy Honda GX 390.

Agregaty stosowany w rzemiośle, budownictwie, na działkach i ogrodach do prac z elektronarzędziami, pompami, grzejnikami, oświetleniem etc.

Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo 230V-16A
- Gniazdo 230V-32A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 6 \%$

Wymiary: 790x580x505 mm

Dane techniczne

Masa: 87 kg

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz

Moc maksymalna [kW~1]: 6,2 kW
Model silnika: Honda GX390,
Rozruch: Ręczny
Rodzaj paliwa: Benzyna
Ciśnienie akustyczne: 97 db(A)
Rodzaj prądnicy: Synchroniczna - +5%/- 10%
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 5,6 kW
Prąd znamionowy ~1: 24,3 A
Pojemność zbiornika paliwa: 45 L
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 2,7 l/h
Stopień ochrony: IP 23
Gwarancja: 36 miesięcy

Galeria

