

# Agregat prądowórczy F 4001 FOGO

[Link do produktu](#)

Symbol FG-F4001 - Data wydruku: 27-01-2026



## Opis produktu

Przenośny, jednofazowy agregat prądowórczy o mocy maksymalnej 4,0 kW - mocy znamionowej 3,6 kW. Wyposażony w silnik spalinowy, czterosuwowy Rato R300, masa urządzenia nie przekracza 53 kg.

Agregaty stosowany w rzemiośle, budownictwie, na działkach i ogrodach do prac z elektronarzędziami, pompami, grzejnikami, oświetleniem etc.

Wyposażenie standardowe:

- Wyłącznik przy braku oleju
- 2 gniazda 230V-16A
- Ochrona termiczna generatora

## Dane techniczne

Masa: 53 kg

Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz

Moc maksymalna [kW~1]: 4 kW

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

Model silnika: Rato R300

Rozruch: Ręczny

Rodzaj paliwa: Benzyna

Ciśnienie akustyczne: 96 db(A)

Rodzaj prądnicy: Synchroniczna - +5%/- 10%  
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 3,6 kW  
Prąd znamionowy ~1: 15,7 A  
Pojemność zbiornika paliwa [L]: 5,4  
Stopień ochrony: IP 23  
Gwarancja: 12 miesięcy

## Galeria

