


Agregat prądowórczy FOGO FH 9540

[Link do produktu](#)

Symbol FG-FH9540 - Data wydruku: 27-04-2026



Opis produktu

Trójfazowy, przenośny agregat prądowórczy o mocy maksymalnej - 8,1kVA, mocy znamionowej - 7,3kVA. Wyposażony w silnik Honda GX390 o mocy 11KM z rozruchem ręcznym.

Agregaty prądowórcze przeznaczone do zasilania urządzeń wymagających stabilnych parametrów prądu. Znajdują zastosowanie przy zasilaniu zgrzewarek, spawarek, sprzętu RTV, komputerów, UPSów, itd.

Wyposażenie standardowe :

- Gniazdo 230 V 16 A IP 67
- Gniazdo 230 V 16 A 3P IP 67
- Gniazdo 400 V 16 A 5P IP 67
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Licznik czasu pracy

Wymiary: 745x530x495 mm

Dane techniczne

Masa: 97 kg

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

Napięcie znamionowe: 400/230V-3-50 Hz

Moc maksymalna [kVA]: 8,1 kVA

Model silnika: Honda GX390,
Moc silnika - KM: 11,0 KM
Moc silnika - kW: 8,2 kW
Rozruch: Ręczny
Rodzaj paliwa: Benzyna
Ciśnienie akustyczne: 97 db(A)
Rodzaj prądnicy: Asynchroniczna - +5/-10
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 3 kW
Moc znamionowa trójfazowa [kVA~3]: 7,3 kVA
Prąd znamionowy ~1: 13 A
Prąd znamionowy ~3: 10,5 A
Pojemność zbiornika paliwa: 6,1 L
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 2,7 l/h
Stopień ochrony: IP 54
Gwarancja: 36 miesięcy

Galeria

