

Agregat prądowórczy inwerterowy FOGO FE 3001 iS

[Link do produktu](#)

Symbol FG-FE3001iS - Data wydruku: 27-04-2026



Opis produktu

Przenośny, jednofazowy agregat prądowórczy wyposażony w prądnicę inwerterową. FE 3001iS posiada moc maksymalną 2,4kW oraz jedno gniazdo jednofazowe (230V-1-50Hz). Wyciszona jednostka, która doskonale sprawdzi się w terenie, ponieważ obudowa walizkowa w istotny sposób ułatwia jego przemieszczanie. Zastosowanie prądnicy inwerterowej zapewnia stabilność napięcia na poziomie 1% co powoduje, że agregat może zasilać urządzenia elektroniczne. W ramach opcji dodatkowych istnieje możliwość synchronizacji dwóch agregatów dla podwojenia mocy. Ekonomiczny tryb pracy automatycznie obniża zużycie paliw w zależności od obciążenia.

Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo 230 V 16 A
- Gniazdo USB
- Gniazdo DC
- Gniazdo synchronizacji
- Cyfrowy wyświetlacz parametrów (napięcie, częstotliwość, czas pracy, obciążenie)

Dane techniczne

Masa: 19 kg
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz
Moc maksymalna [kW~1]: 2,4 kW
Model silnika: Rato R100
Rozruch: Ręczny i elektryczny
Rodzaj paliwa: Benzyna
Rodzaj prądnicy: Inwerter - +/-1%
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 2,2 kW
Prąd znamionowy ~1: 9,6 A
Pojemność zbiornika paliwa: 4,0 L
Poziom hałas: 93 db(A)
Stopień ochrony: IP 23
Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria

