

Agregat prądowórczy inwerterowy FOGO FE 3001 iS

[Link do produktu](#)

Symbol FG-FE3001iS - Data wydruku: 11-06-2026



Opis produktu

Przenośny, jednofazowy agregat prądowórczy wyposażony w prądnicę inwerterową. FE 3001iS posiada moc maksymalną 2,4kW oraz jedno gniazdo jednofazowe (230V-1-50Hz). Wyciszona jednostka, która doskonale sprawdzi się w terenie, ponieważ obudowa walizkowa w istotny sposób ułatwia jego przemieszczanie. Zastosowanie prądnicy inwerterowej zapewnia stabilność napięcia na poziomie 1% co powoduje, że agregat może zasilać urządzenia elektroniczne. W ramach opcji dodatkowych istnieje możliwość synchronizacji dwóch agregatów dla podwojenia mocy. Ekonomiczny tryb pracy automatycznie obniża zużycie paliw w zależności od obciążenia.

Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo 230 V 16 A
- Gniazdo USB
- Gniazdo DC
- Gniazdo synchronizacji
- Cyfrowy wyświetlacz parametrów (napięcie, częstotliwość, czas pracy, obciążenie)

Dane techniczne

Masa: 19 kg

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz

Moc maksymalna [kW~1]: 2,4 kW

Model silnika: Rato R100,

Rozruch: Ręczny

Rodzaj paliwa: Benzyna

Rodzaj prądnicy: Inwerter - +/-1%

Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 2,2 kW

Prąd znamionowy ~1: 9,6 A

Pojemność zbiornika paliwa: 4,0 L

Poziom hałas: 93 db(A)

Stopień ochrony: IP 23

Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria

