

Agregat prądotwórczy inwerterowy FOGO F 8001 iE

[Link do produktu](#)

Symbol FG-F8001iE - Data wydruku: 14-10-2026



Opis produktu

Przenośny, jednofazowy agregat prądotwórczy wyposażony w prądnicę inwerterową. F 8001iE posiada moc maksymalną 7,5 kW. Wyciszona jednostka która doskonale sprawdzi się w terenie, ponieważ obudowa walizkowa w istotny sposób ułatwia jego przemieszczanie. Zastosowanie prądnicy inwerterowej zapewnia stabilność napięcia na poziomie 1% co powoduje, że agregat może zasilać urządzenia elektroniczne. Ekonomiczny tryb pracy automatycznie obniża zużycie paliw w zależności od obciążenia.

Główne cechy:

- Stabilna częstotliwość 50 Hz
- Inwerterowa technologia
- Stabilizacja napięcia $\pm 1\%$
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 3\%$
- Tylko 65 kg
- Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia
- Funkcja ładowania akumulatora
- Rozruch elektryczny

Wyposażenie standardowe:

- 1 gniazdo 230 V 16 A
- 1 gniazdo 230 V 32 A
- Gniazdo USB

- Gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12 V 8,3 A
- Wskaźnik napięcia (V), częstotliwości (Hz), czasu pracy (h), mocy (%)
- Sygnalizacja przeciążenia
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe
- Lampka niskiego poziomu oleju
- Zestaw transportowy
- Akumulator rozruchowy

Wymiary: 605x514x537 mm

Dane techniczne

Moc maksymalna [kW~1]: 7,5 kW

Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz

Masa: 65 kg

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

Model silnika: Rato R420

Rozruch: Ręczny i elektryczny

Rodzaj paliwa: Benzyna

Ciśnienie akustyczne: 105 db(A)

Rodzaj prądnicy: Inwerter - +/-1%

Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 7 kW

Prąd znamionowy ~1: 30,4 A

Pojemność zbiornika paliwa: 17 L

Stopień ochrony: IP 23

Zużycie paliwa przy 100% obciążenia [l/h]: 3,9

Gwarancja: 12 miesięcy

Galeria

