

# Agregat prądowórczy inwerterowy FOGO F 3001 iS

[Link do produktu](#)

Symbol FG-F3001iS - Data wydruku: 17-06-2026



## Opis produktu

Przenośny, jednofazowy agregat prądowórczy wyposażony w prądnicę inwerterową. F 3001iS posiada moc maksymalną 2,5kW oraz jedno gniazdo jednofazowe (230V-1-50Hz). Wyciszona jednostka, która doskonale sprawdzi się w terenie, ponieważ obudowa walizkowa w istotny sposób ułatwia jego przemieszczanie. Zastosowanie prądnicy inwerterowej zapewnia stabilność napięcia na poziomie 1% co powoduje, że agregat może zasilać urządzenia elektroniczne. W ramach opcji dodatkowych istnieje możliwość synchronizacji dwóch agregatów dla podwojenia mocy. Ekonomiczny tryb pracy automatycznie obniża zużycie paliw w zależności od obciążenia.

Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo 230 V 16 A
- Gniazdo USB
- Gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12 V 8,3 A
- Sygnalizacja przeciążenia
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Lampka niskiego poziomu oleju

Wymiary: 520x320x460 mm

## Dane techniczne

Masa: 25 kg

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz

Moc maksymalna [kW~1]: 2,5 kW

Model silnika: Rato R120-Vi

Rozruch: Ręczny

Rodzaj paliwa: Benzyna

Ciśnienie akustyczne: 89 db(A)

Rodzaj prądu: Inwerter - +/-1%

Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 2,3 kW

Prąd znamionowy ~1: 10 A

Pojemność zbiornika paliwa: 4,5 L

Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 1,2 l/h

Stopień ochrony: IP 23

Gwarancja: 12 miesięcy

## Galeria

