Agregat prądotwórczy inwerterowy FOGO F 3001 iS

Link do produktu

Symbol FG-F3001iS - Data wydruku: 06-11-2026



Opis produktu

Przenośny, jednofazowy agregat prądotwórczy wyposażony w prądnicę inwerterową. F 3001is posiada moc maksymalną 2,5kW oraz jedno gniazdo jednofazowe (230V-1-50Hz). Wyciszona jednostka, która doskonale sprawdzi się w terenie, ponieważ obudowa walizkowa w istotny sposób ułatwia jego przemieszczanie. Zastosowanie prądnicy inwerterowej zapewnia stabilność napięcia na poziomie 1% co powoduje, że agregat może zasilać urządzenia elektroniczne. W ramach opcji dodatkowych istnieje możliwość synchronizacji dwóch agregatów dla podwojenia mocy. Ekonomiczny tryb pracy automatycznie obniża zużycie paliw w zależności od obciążenia.

Wyposażenie standardowe:

- Gniazdo 230 V 16 A
- Gniazdo USB
- Gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12 V 8,3 A
- Sygnalizacja przeciążenia
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Lampka niskiego poziomu oleju

Wymiary: 520x320x460 mm

Dane techniczne

Moc maksymalna [kW~1]: 2,5 kW
Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz
Masa: 25 kg
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Model silnika: Rato R120-Vi
Rozruch: Ręczny
Rodzaj paliwa: Benzyna
Ciśnienie akustyczne: 89 db(A)
Rodzaj prądnicy: Inwerter - +/-1%
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 2,3 kW
Prąd znamionowy ~1: 10 A
Pojemność zbiornika paliwa: 4,5 L
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 1,2 l/h
Stopień ochrony: IP 23
Gwarancja: 24 miesiące (limit 1000 mtg)

Galeria



