

Agregat prądowórczy FOGO FV 10001 TRA

[Link do produktu](#)

Symbol FG-FV10001TRA - Data wydruku: 28-05-2026



Opis produktu

Jednofazowy, przenośny agregat prądowórczy. Wyposażony w silnik B&S Vanguard o mocy 18KM z rozruchem elektrycznym i dużym zbiornikiem paliwa o pojemności 45 litrów.

Wyposażenie standardowe:

- Czujnik poziomu oleju
- 1 gniazdo 230 V 16A
- 1 gniazdo 230 V 63A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Tłumik z przyłączem węża do spalin
- Rozrusznik elektryczny z akumulatorem
- Licznik motogodzin
- Regulator napięcia AVR
- Przyłącze do automatyki z układem SZR

Wymiary: 790x580x765 mm

Dane techniczne

Masa: 130 kg

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz
Moc maksymalna [kW~1]: 9,5 kW
Model silnika: B&S Vanguard 18HPE,
Moc silnika - KM: 18,0 KM
Moc silnika - kW: 12 kW
Rozruch: Ręczny i elektryczny
Rodzaj paliwa: Benzyna
Ciśnienie akustyczne: 96 db(A)
Rodzaj prądnicy: Synchroniczna - AVR +/-1%
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 8,6 kW
Prąd znamionowy ~1: 37,4 A
Pojemność zbiornika paliwa: 45 L
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 4,5 l/h
Stopień ochrony: IP 23
Gwarancja: 36 miesięcy

Galeria