

## Agregat prądowórczy FOGO FV 11001 TRE

[Link do produktu](#)

Symbol FG-FV11001TRE - Data wydruku: 28-05-2026



### Opis produktu

Jednofazowy, przenośny agregat prądowórczy. Wyposażony w silnik B&S Vanguard z rozruchem elektrycznym i dużym zbiornikiem paliwa o pojemności 45 litrów.

### Wyposażenie standardowe:

- Czujnik poziomu oleju
- 1 gniazdo 230 V 16A
- 1 gniazdo 230 V 63A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Tłumik z przyłączem węża do spalin
- Rozrusznik elektryczny z akumulatorem
- Licznik motogodzin
- AVR

Wymiary: 790x580x765 mm

### Dane techniczne

Masa: 130 kg

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

---

Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz  
Moc maksymalna [kW~1]: 10,5 kW  
Model silnika: B&S Vanguard 21HPE  
Moc silnika - KM: 21,0 KM  
Moc silnika - kW: 15,5 kW  
Rozruch: Ręczny i elektryczny  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Ciśnienie akustyczne: 97 db(A)  
Rodzaj prądnicy: Synchroniczna - AVR +/-2%  
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 9,5 kW  
Prąd znamionowy ~1: 41,3 A  
Pojemność zbiornika paliwa: 45 L  
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 4,9 l/h  
Stopień ochrony: IP 23  
Gwarancja: 36 miesięcy

## **Galeria**