

# Agregat prądowórczy FOGO FH 9000

[Link do produktu](#)

Symbol FG-FH9000 - Data wydruku: 28-05-2026



## Opis produktu

Przenośny, trójfazowy agregat prądowórczy. Wyposażony w silnik spalinowy, czterosuwowy HONDA GX390.

Agregaty stosowane w rzemiośle, budownictwie, na działkach i ogrodach do prac z elektronarzędziami, pompami, grzejnikami, oświetleniem etc.

## Wyposażenie standardowe:

- Czujnik poziomu oleju
- 1 gniazdo 400 V 16A
- 1 gniazdo 230 V 16A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe

Wymiary: 790x580x505 mm

## Dane techniczne

Masa: 83 kg

Typ silnika: Benzynowy (4-suw)

Napięcie znamionowe: 400/230V-3-50 Hz

Moc maksymalna [kVA]: 8,7 kVA

Model silnika: Honda GX390,

Moc silnika - KM: 11,0 KM

---

Moc silnika - kW: 8,2 kW  
Rozruch: Ręczny  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Ciśnienie akustyczne: 97 db(A)  
Rodzaj prądnicy: Synchroniczna - +/-4%  
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 5,6 kW  
Moc znamionowa trójfazowa [kVA~3]: 7,8 kVA  
Prąd znamionowy ~1: 22,6 A  
Prąd znamionowy ~3: 11,3 A  
Pojemność zbiornika paliwa: 6,1 L  
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 2,7 l/h  
Stopień ochrony: IP 23  
Gwarancja: 36 miesięcy

## **Galeria**