

## Agregat prądowórczy FOGO FV 15000 TRA

[Link do produktu](#)

Symbol FG-FV15000TRA - Data wydruku: 28-05-2026



### Opis produktu

Trójfazowy, przenośny agregat prądowórczy. Wyposażony w silnik B&S Vanguard z rozruchem elektrycznym.

Agregaty prądowórczy przeznaczone do zasilania urządzeń wymagających ustabilizowanych parametrów prądu. Znajdują zastosowanie przy zasilaniu zgrzewarek, spawarek, sprzętu RTV, komputerów, UPSów, itd.

### Wyposażenie standardowe :

- 1 gniazdo 16A - 230V
- 1 gniazdo 32A - 400V
- Czujnik ciśnienia oleju
- Wyłącznik termiczny
- Licznik motogodzin
- Rozrusznik elektryczny z akumulatorem
- Tłumik z przyłączem węża do spalin
- AVR
- Przyłącze do automatyki z układem SZR

Wymiary: 790x580x765 mm

---

## **Dane techniczne**

Masa: 131 kg  
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)  
Napięcie znamionowe: 400/230V-3-50 Hz  
Moc maksymalna [kVA]: 14,5 kVA  
Model silnika: B&S Vanguard 21HPE  
Moc silnika - KM: 21,0 KM  
Moc silnika - kW: 16,0 kW  
Rozruch: Ręczny i elektryczny  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Ciśnienie akustyczne: 97 db(A)  
Rodzaj prądnicy: Synchroniczna - AVR Digital +/-1.5%  
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 6,5 kW  
Moc znamionowa trójfazowa [kVA~3]: 12,5 kVA  
Prąd znamionowy ~1: 28,3 A  
Prąd znamionowy ~3: 18,1 A  
Pojemność zbiornika paliwa: 45 L  
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 4,9 l/h  
Stopień ochrony: IP 23  
Gwarancja: 36 miesięcy

## **Galeria**