

Agregat prądotwórczy FOGO FV 15000 CRA

[Link do produktu](#)

Symbol FG-FV15000CRA - Data wydruku: 28-05-2026



Opis produktu

Trójfazowy, przenośny agregat prądotwórczy. Wyposażony w silnik B&S Vanguard z rozruchem elektrycznym.

Agregaty prądotwórczy przeznaczone do zasilania urządzeń wymagających ustabilizowanych parametrów prądu. Znajdują zastosowanie przy zasilaniu zgrzewarek, spawarek, sprzętu RTV, komputerów, UPSów, itd.

Wyposażenie standardowe :

- 1 gniazdo 16A - 230V
- 1 gniazdo 32A - 230V
- 1 gniazdo 32A - 400V
- Czujnik ciśnienia oleju
- Wyłącznik termiczny
- Licznik motogodzin
- Rozrusznik elektryczny z akumulatorem
- Tłumik z przyłączem węża do spalin
- AVR
- Przyłącze do automatyki z układem SZR

Wymiary: 1100x600x830 mm

Dane techniczne

Masa: 224 kg
Typ silnika: Benzynowy (4-suw)
Napięcie znamionowe: 400/230V-3-50 Hz
Moc maksymalna [kVA]: 14,5 kVA
Model silnika: B&S Vanguard 21HPE
Moc silnika - KM: 21,0 KM
Moc silnika - kW: 16,0 kW
Rozruch: Ręczny i elektryczny
Rodzaj paliwa: Benzyna
Ciśnienie akustyczne: 97 db(A)
Rodzaj prądnicy: Synchroniczna - AVR Digital +/-1.5%
Moc znamionowa jednofazowa [kW~1]: 6,5 kW
Moc znamionowa trójfazowa [kVA~3]: 12,5 kVA
Prąd znamionowy ~1: 28,3 A
Prąd znamionowy ~3: 18,1 A
Pojemność zbiornika paliwa: 50 L
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia [l/h]: 4,9 l/h
Stopień ochrony: IP 23
Gwarancja: 36 miesięcy

Galeria