

## Przetwornica elektryczna ENAR AFE 2000 MP

[Link do produktu](#)

Symbol EN-282701 - Data wydruku: 02-05-2026



### Opis produktu

Przetwornica elektryczna umożliwiająca podłączenie buław wibracyjnych wymagających wysokiej częstotliwości prądu. Wtyczka 5-bolcowa. Uchwyt typu walizkowego ułatwiający transport. 5 m przewodu zasilającego. Przetwornice indukcyjne, bezszczotkowe. Korpus antywstrząsowy z włókna o wysokiej wytrzymałości, odporny na uderzenia i rozpryski. Seryjnie montowany wyłącznik z zabezpieczeniem termicznym nie dopuszcza do nadmiernego przegrzania.

Maksymalna ilość możliwych do podłączenia buław:

- M38AFP - 2 szt.
  - M5AFP - 2 szt.
  - M6AFP - 1 szt.
  - M7AFP - 1 szt.
  - M8AFP - 1 szt.
- 
- zasilanie główne: 230V-1-50Hz
  - moc wejściowa: 2 kW
  - napięcie wyjściowe: 42 V
  - moc wyjściowa: 1.6 kVA
  - prąd wyjściowy: 23 A
  - ilość gniazd: 2

### Dane techniczne

---



Typ: Przetwornica częstotliwości

Masa: 27 kg

Napięcie znamionowe: 230V-1-50 Hz

Ilość gniazd do buław: 2 szt.

Częstotliwość wibracji: 200 Hz

Moc wejściowa: 2 kW 9A

Moc wyjściowa: 1,6 kVA 23A

Napięcie wyjściowe: 42 V3~200Hz

Gwarancja: 12 miesięcy

## **Galeria**